

## NEBBSKAPET type A,B,C,D,E,K

Sikrings- og montasjeskap, tomme

- Kabelåpninger med tape
- Innfelt dør
- Kan brukes med S1 skinner
- Fester for løst målerbrett
- DIN skinne i bakvegg
- Dekkplater for underfordeling



NEBBSKAPET er et av Norges mest brukte sikringskap og kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid.

Skapet kan brukes som sikringskap for instruert/sakkyndig betjening eller som elektroskap for koblinger /apparater. Alle skapene har den unike løsningen med sideskinner hvor DIN skinner S1 kan monteres enkelt og eventuelt kombineres med løst målerbrett og ASD deksler eller med hel dekkplate i front som underfordeling.

Skapene har kapslingsgrad IP30 utvendig.

Ved bruk av komplett montasjeramme type MR (se eget datablad) i skap D, E og K blir det kapsling IP2XC innvendig, denne kombinasjon er Nemko testet og godkjent iht Tavlenormen for usakkyndig betjening for 3x63 AIT/230 V/50 Hz.

[www.stansefabrikken.no](http://www.stansefabrikken.no)

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

**ELEKTRO**line

## NEBBSKAPET type A,B,C,D,E,K

### Sikrings- og montasjeskap, tomme



Skap med skinner, målerbrett og ASD



Skap som fordeling



Løs montasjeramme

#### Teknisk spesifikasjon

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL9010 (polarhvit).

Plastlåsen har "meiselspor", vrihåndtak kan ettermonteres. Lås kan byttes til sylindrlås med nøkkel.

Dør kan skifte hengslingsside med et enkelt fingergrep.

Skapet leveres med følgende:

- Montasjeinstruks
- Sideskinner for feste av sikringsskinner S1
- Jordingsskinne KLB24 montert
- Selvklebende kursfortegnelse
- Plastlås / løst vrihåndtak
- Braketter for feste av målerbrett
- Blindplater for avdekking
- Kabelåpninger i bunn og topp:

Tapetildekking:

17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm

Utslagsåpninger: 2x40/50 mm

| El nr     | Type   | Beskrivelse         | B x H x D   |
|-----------|--------|---------------------|-------------|
| 17 161 61 | A skap | A skap, innfelt dør | 410x330x210 |
| 17 161 63 | B skap | B skap, innfelt dør | 410x440x210 |
| 17 161 65 | C skap | C skap, innfelt dør | 410x550x210 |
| 17 161 67 | D skap | D skap, innfelt dør | 410x660x210 |
| 17 161 69 | E skap | E skap, innfelt dør | 410x770x210 |
| 17 161 73 | K skap | K skap, innfelt dør | 410x945x210 |

MÅL I MM

| El nr     | Type   | Beskrivelse  | Moduler    |
|-----------|--------|--|------------|
| 17 252 10 | S1     | Sikringsskinne S1  | 16         |
| 17 252 12 | S1-Dyp | Sikringsskinne S1 dyp  | 16         |
| 17 402 20 | DP9    | Dekkplate for C skap   | 3x16       |
| 17 402 17 | DP6    | Dekkplate for D skap   | 4x16       |
| 17 402 18 | DP7    | Dekkplate for E skap   | 5x16       |
| 17 402 19 | DP8    | Dekkplate for K skap   | 6x16       |
| 17 169 01 | MR-D   | Montasjeramme for D skap   | 1x18 / 2x4 |
| 17 169 02 | MR-E   | Montasjeramme for E skap   | 2x18 / 2x4 |
| 17 169 04 | MR-K   | Montasjeramme for K skap   | 3x18 / 2x4 |
| 17 255 28 |        | Sylindrlås C101 m/2 nøkler   |            |
| 17 255 21 |        | Nøkkel for C101 lås  |            |
| 17 255 26 |        | Plastlås standard  |            |
| 17 255 22 |        | Vrider for plastlås  |            |
| 17 254 55 |        | Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1 - 30, hovedbryter, seriemåler) |            |

[www.stansefabrikken.no](http://www.stansefabrikken.no)

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

**ELEKTRO**line